

## ไฟฉุกเฉิน SUNTECH รุ่น ST 04-AD 9 LED

### คุณสมบัติ

|                       |   |
|-----------------------|---|
| สภาวะการทำงาน         | : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ  |
| แรงดันไฟเข้าเครื่อง   | : AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต + 10% 1 เฟส  |
| หลอดไฟ                | : ชนิด 9W SMD LED (Lumiled-Philips) 2 หลอด ให้แสงสว่างกระจายครอบคลุมพื้นที่ใช้งานในมุมกว้างและไกล 20-25 ม. (Super wide beam 90°)  |
| โคมไฟ                 | : ผลิตจากสแตนเลสแท้ขึ้นรูป (ไม่เป็นสนิม) IP65 มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี   |
| แบตเตอรี่             | : ชนิดแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน ISO9001, ISO14001, UL, CE  |
| ระบบชาร์จ             | : ควบคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic solid state system และระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge) ที่มีความแม่นยำ และประสิทธิภาพสูง  |
| ระยะเวลาชาร์จ         | : 15-20 ชั่วโมง   |
| ระบบป้องกัน           | : วงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off) ที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่บวม<br>: วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ (Low Voltage Cut-Off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น<br>: ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านแรงดันไฟเข้าเครื่อง<br>: ฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรด้านระบบวงจรชาร์จและจ่ายไหล |
| ตัวถังโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน | : ฐานวางแบตเตอรี่ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร เคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated And Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี / โครงสร้างฝาครอบเป็นพลาสติก ABS ชนิดพิเศษไม่ติดและลามเปลวไฟ   |
| คุณสมบัติพิเศษ        | : ระบบทดสอบอัตโนมัติทุก 30 วัน เป็นเวลา 30 นาที<br>: ชุดทดสอบระบบโคมไฟฟ้าฉุกเฉินแบบไร้สายด้วยรีโมทอินฟราเรด   |
| การติดตั้ง            | : ติดผนัง กำแพง   |